

CPA-150BT



เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับ งานประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ ในรูปแบบติดตั้งบนรถเพื่อเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ CPA-150BT ถูก ออกแบบให้ต่อแหล่งพลังงาน 12 โวลต์ จากรถยนต์หรือแบตเตอรี่ 12 โวลต์ได้โดย CPA-150BT มี 2 โวลต์ 1 AUX สามารถใช้งานได้พร้อมกัน หรือสามารถใช้โหมด AUTO MUTE กรณีต้องการให้เสียงเพลงที่เปิดและเสียงประกาศดัง สลับกันไปมา CPA-150BT สามารถ นำไปใช้งานกับลำโพงฮอร์นหรือลำโพง Loud Speaker ได้ตามความสะดวก รองรับ การต่อลำโพงได้ต่ำสุด 4 โอห์ม และยังสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้



SPECIFICATIONS	CPA-150BT
Mic Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 1/4" TS
Frequency Response @ 0, -3 dB	150 Hz - 20 kHz
Hum & Noise	-35 dBu
Input Impedance	600 Ω
Input Sensitivity @ 4 Ω	-50 dBu
Maximum Input	-18 dBu
Aux Input:	
Type / Connectors	Unbalanced / 3.5 mm TRS
Frequency Response @ 0, -3 dB	80 Hz - 20 kHz
Hum & Noise	-45 dBu
Input Impedance	10 kΩ
Input Sensitivity @ 4 Ω	-20 dBu
Maximum Input	17 dBu
Tone Control:	
Bass	±10 dB @ 80 Hz Shelving
Treble	±10 dB @ 8 kHz Shelving
Power : @ 1 kHz, THD+N < 5%, 4 Ω	100 Wrms
Power Output Max: 4 Ω	150 Wrms
Power Requirement:	DC 12 V
Power Consumption:	
Idle / Rate Power @ 4 Ω	12 W / 180 W
DC Fuse:	F 20A
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	240 x 88 x 253 mm / 305 x 160 x 325 mm
Net Weight / Gross Weight:	5.76 kg (12.7 lbs) / 6.32 kg (13.9 lbs)

FEATURES

- ใช้ได้กับรถยนต์ที่มีระบบไฟ DC 12 Vdc (16 Vmax)
- มีช่องเสียบไมโครโฟน 2 ช่อง พร้อมวอลลุ่มปรับความดังแยกอิสระ
- มีช่องเสียบใช้งานประเภท AUX 1 ช่อง เป็นแบบ Mini TRS 3.5 mm ซึ่งต่อกับสมาร์ตโฟนได้
- มีปุ่มปรับโทนเสียงทุ้มแหลม
- มีปุ่ม AUTO MUTE ตัดเสียง AUX อัตโนมัติขณะใช้ไมโครโฟน
- สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้ หรือเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Bluetooth ได้
- สามารถบันทึกเสียงเป็นไฟล์ MP3 ได้
- มีกำลังสูงสุด 150 วัตต์ 4 โอห์ม

SYSTEM DIAGRAM

